

Handbuch für Fermmeldehandwerker

Beiheft zum Band
Vermittlungstechnik

Handbuch für Fernmeldehandwerker


VERMITTLUNGSTECHNISCHE SAMMLUNG

Dipl. Ing. Gerhard Sommer

Das Letzte

Favoritner Ortsamt

10 FHW, 5 Bh



Beiheft zum Band
Vermittlungstechnik

1. Auflage (Stand: Frühjahr 1981)

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Anlagen

Amtslehre für 4armige Laufwerke und Zusatzteile für die Armeinstellung	Anlage 1
Sonderwerkzeuge für das Einstellen der EMD-Laufwerke	Anlage 2
Stromlaufzeichnung des 1.VW 50 (mit RU)	Anlage 3
Stromlaufzeichnung des 1.GW 50a	Anlage 4
Übersichtsplan einer VollVSt S 55v und Stromlaufzeichnung der Sprechstelle, TS 55v/AO/AS 55 v	Anlage 5
Stromlaufzeichnung des 1. GW 55v1 mit Zählzusatz für Ortszeitählung	Anlage 6
Stromlaufzeichnung des 2. GW 55vc	Anlage 7
Stromlaufzeichnung des LW 55ve	Anlage 8
Stromlaufzeichnung des LW 55vs	Anlage 9
Netzplan eines Ortsnetzes mit 3 GrVSt-Bereichen	Anlage 10
Übersichtsplan über den Verbindungsaufbau in einem Ortsnetz mit zwei GrVSt-Bereichen	Anlage 11
Übersichtsplan über den Verbindungsaufbau in einem Ortsnetz mit drei GrVSt-Bereichen	Anlage 12
Grundmischungsarten für Mischungen mit begrenzter Erreichbarkeit	Anlage 13
Bildzeichen für Mischungspläne	Anlage 14
AL-Zentrales Deckblatt (Blatt 01)	Anlage 15
AL-Deckblatt (Blatt 02 bis 06)	Anlage 16
AL-GR-Auflistung (Blatt 01 bis 03)	Anlage 17
GL-Deckblatt (Blatt 01 und 02)	Anlage 18
GL (Blatt 04 und 08 bis 10)	Anlage 19
ML 1. GW-LTG, GS O	Anlage 20
MT 1. GW-LTG, GS O	Anlage 21
ML 3.GW-DWUEG, DWUEGK, GS 1	Anlage 22
MT 3.GW-DWUEG, DWUEGK, GS 1	Anlage 23
ML 3. GW-4.GW, GS 7	Anlage 24
MT 3. GW-4.GW, GS 7	Anlage 25
Bauschaltplan 1.GW 55v1	Anlage 26
Signale Ortswählsystem 55v (Übersicht)	Anlage 27
Gestellrahmenkarte AS-Hunderte	Anlage 28
Gestellrahmenkarte 2.AS (Vorder- und Rückseite)	Anlage 29
Gestellrahmenkarte 1.GW (Vorder- und Rückseite)	Anlage 30
Gestellrahmenkarte 2.GW (Vorder- und Rückseite)	Anlage 31
Gestellrahmenkarte LW, 20. Hundert (Vorder- und Rückseite)	Anlage 32
Gestellrahmenkarte LW, 21. Hundert (Vorder- und Rückseite)	Anlage 33
Fernwählsystem 62 (Gruppierung in K- und HVStW)	Anlage 34
Tabelle der Schaltkennzeichen: Impuls-kennzeichen 50 (IKZ 50), Seiten 1 bis 4	Anlage 35
Zusammenstellung der in rechnergefertigten Aufbau- unterlagen verwendeten Begriffe und ihre Abkürzungen (Seiten 1 bis 4)	Anlage 36


Amtslehre für 4armige Laufwerke (Fg Wz 103 b) und Zusatzteile für die Armeinstellung

Zusatzteile für die Armeinstellung

Gesamtansicht


Kontrollscheibe

zur Kontrolle der Armeinstellungen nach Ag
(Abnahmebedingung für Güteprüfdienst)



Einstellscheibe

zur Einstellung und Kontrolle der Arme
nach Ea (Einstellangabe)




Flansch



Meßleiste

der linken Seite
mit den Lehrenkanten 2, 2' *




Zeiger



für die Scheibenstellungen




* nur bei Amtslehren mit den Lehrennummern 301.....




Hülsen-Schraubenzieher (Darstellung ohne Griff) Schlüssel für die Befestigungsschrauben des Laufwerkes



Schränkeisen




Schränkeisen



Lederhalterung



Kontaktreiniger



10

Isolierplatten (Kartpapier)

zum Isolieren der Kontaktarme in der Armstehre und zum Zwischenstecken beim Abziehen des Kontaktarmstützträgers von der Säule



für 4 arnigen Wähler



für 8 arnigen Wähler

11

Justierpinzette

zum Einstellen der Kontaktarme (kontaktbauseitig)



12

Justiergabel (Darstellung ohne Griff) für die Kontaktfedern des Motors



Justierlehren zum Prüfen



das Abstandes
Ad - Anker / Säule
bis 0,2mm
verschiedene
Bleichen
von Abständen
ab 0,2mm
verschiedene ϕ

10

Isolierplatten (Harzpapier)

zum Isolieren der Kontaktrinne in der Anstiehrinne und zum Zwischenstecken
beim Abziehen des Kontaktsatzträgers von der Säule



für 4 arnigen Wähler




für 8 arnigen Wähler

Justierlehren zum Prüfen

12

Justiergabel (Darstellung ohne Griff)

für die Kontaktfedern des Motors



von Abständen
bis 0,2mm
ab 0,2mm
verschiedene
Blechkicken
verschiedene ϕ


11

Justierpinzette


zum Einstellen der Kontaktrinne (kontaktbankseitig)




Stromlaufzeichnung des 1. VW 50 (mit RU)




Stromlaufzeichnung des 1.GW 50a




Üp einer VollIVSt mit S 55v und Stromlaufzeichnung der Sprechstelle, der TS 55v, des AS 55v und des AO 55v 1




Stromlaufzeichnung des 1. GW 55v1 mit Zählzusatz für Ortszeitählung




Stromlaufzeichnung des 2. GW 55vc







Stromlaufzeichnung des LW 55 vs




Netzplan eines Ortsnetzes mit 3 GrVSt-Bereichen






Übersichtsplan über den Verbindungsaufbau in einem Ortsnetz mit drei GrVSt-Bereichen



Grundmischungsarten für Mischungen mit begrenzter Erreichbarkeit



AL-Zentrales Deckblatt (Blatt 01)

En questa esplicita affermazione, quale benevolente problema, il presidente dell'Ente, il professor Giovanni Agnelli, ha voluto ricordare che il nostro paese, come tutti gli altri, ha bisogno di un'ulteriore dose di riforme strutturali. Ma, proprio in corrispondenza a questo momento di deficienza, il nostro paese ha una grande opportunità: quella di poter porre le sue riforme ben al di sopra di quelle di tutti gli altri paesi. E' questa la grande opportunità che il presidente dell'Ente, il professor Agnelli, ha voluto ricordare.

RAUMANGABEN	GEBAEUDEART KONVENTIONELL
-------------	---------------------------

60V-HAUPTVERBRAUCHERLEITUNG

STKR	NR	ART	S1 A	SLTG A	QMM	VLTG RAUN	GRH	A	QMM	ABM	BEMERKUNGEN
01	+	-LTG				10	01-10		185		NYV
02	+	-LTG				10	11-20		185		NYV
						09	21		25		NYA
03	+	-LTG				08	22-26		120		NYA
04	+	-LTG				07	01-03		25		NYA
05	RSM	60VA				10	20		6		NYM

FOLGE 04			Datum	30.03.77	VOLLVSY	
			Stichtag	TOT	KOELN	
			Geogr.	TOT	12 EIGELSTEIN	
			Adress.		AL-ZENTR DECKBLATT	
				BEREICH FG	KLN	
				Siemens AG	A39922-A1041-A100-1-33	Blatt 01+
1977 25	13.07.77	H06	Mittelung	Datum	Name	

AL-Deckblatt (Blatt 02)

AL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 002 0104 130777

GESTELLREIHEN ERDG RAUM 06 VT-RAUM

GRPLNR	AUSL:GRH BE- BAU VDRH NENNUNG	BUCHT/REIHE VORHANDEN	L:GRH BUCHT/REIHE GEPL GEPLANT	BLATT
060001	10800 HVT/SF71	501-560		
9901	SF71	501-505		
9902	SF71	506-510		
9801	6150 ZVT	501-531		101

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of its contents beyond the authorized use are prohibited. The user is responsible for the protection of the document and for the prevention of its loss or damage. The user is also responsible for the return of the document to the issuing office.

Wiedergabe dieses Verzeichnisses ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG in der Bundesrepublik Deutschland und in den Ländern der EFTA-Verträge sowie in den Ländern der EWG-Verträge, die die Rechte an der Erfindung vorbehalten.

Se este acuerdo, reproducción, copia, comunicación o uso no autorizado de este documento, así como su uso o comunicación de su contenido más allá del uso autorizado, quedan expresamente prohibidos. El usuario es responsable de la protección del documento y de la prevención de su pérdida o daño. El usuario es también responsable de la devolución del documento al organismo emisor.

FOLGE 04		Datum: 30.03.77	VOLLVST
		Rechts: TOT	KOELN
		Gepr: TOT	12 EIGELSTEIN
		Norm:	AL-DECKBLATT
		BEREICH FG	KLN
Siemens AG		A39922-A1041-A100-1-33	
Blatt 02+			
1977 25	13.07.77	M06	
TR	Zust.	Mitteilung	Datum

AL-Deckblatt (Blatt 03)

AL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 003 0104 130777

GESTELLREIHEN ERDG RAUM 07 ERG-RAUM

GRM	AUSL:GRH BE- BAU VDRH NENNUNG	RSM GR NR ART	16 ZLTG LP KHZ GR-GR	ISI QHM A	BLATT
0701	3640	1 1 DF		1 16 10	201
02	3640	1 1 DF		1 16 08	201
03	3640				201
04	3640	1 1 DF		1 16 22	202
05	3640	1 1 DF		1 16 22	202

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of its contents beyond the authorized use are prohibited. The user is responsible for the protection of the document and for the prevention of its loss or damage. The user is also responsible for the return of the document to the issuing office.

Wiedergabe dieses Verzeichnisses ist ohne schriftliche Genehmigung der Siemens AG in der Bundesrepublik Deutschland und in den Ländern der EFTA-Verträge sowie in den Ländern der EWG-Verträge, die die Rechte an der Erfindung vorbehalten.

Se este acuerdo, reproducción, copia, comunicación o uso no autorizado de este documento, así como su uso o comunicación de su contenido más allá del uso autorizado, quedan expresamente prohibidos. El usuario es responsable de la protección del documento y de la prevención de su pérdida o daño. El usuario es también responsable de la devolución del documento al organismo emisor.

FOLGE 04		Datum: 30.03.77	VOLLVST
		Rechts: TOT	KOELN
		Gepr: TOT	12 EIGELSTEIN
		Norm:	AL-DECKBLATT
		BEREICH FG	KLN
Siemens AG		A39922-A1041-A100-1-33	
Blatt 03+			
1977 25	13.07.77	M06	
TR	Zust.	Mitteilung	Datum

AL-Deckblatt (Blatt 05)

Wohle-Druck, Rantolt 57-0315

AL-Deckblatt (Blatt 06)

AL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 006 0104 130777

GESTELLREIHEN 1.00 RAUM 10 V-RAUM 1

GRM	BAU	MM	GR	NR	ART	LP	KMZ	GR-GR	SI	QMM	A	BLATT
1001	9480	1	1	DF		1			1	16	24	501
02	9480	1	1	DF					1	16	22	501
03	9480	1	1	DF		2			1	16	26	502
04	9480	1	1	DF					1	16	22	502
05	9480	1	1	DF		1			1	16	26	503
06	9480	1	1	DF					1	16	22	503
07	9480	1	1	DF		2			1	16	25	504
08	9480	1	1	DF					1	16	22	504
09	9480	1	1	DF		1			1	16	26	505
10	9480	1	1	DF					1	16	22	505
11	9480	1	1	DF		2			1	16	26	506
12	9480	1	1	DF					1	16	22	506
13	9480	1	1	DF		1			1	16	26	507
14	9480	1	1	DF					1	35	45	507
15	9480	1	1	DF					1	35	45	508
16	9480	1	1	DF		2			1	25	29	508
17	9480	1	1	DF		1			1	16	19	509
18	9480											509
19	9480	1	1	DF		2			1	16	13	510
20	9480	1	1	DF		1			1	16	20	511

1 SIGNALTABLEAU IM BETRIEBSGANG ZWISCHEN GRM 1019-1020
AN DER DECKE

FOLGE 04		Datum: 30.03.77		VOLLVST	
		Bearb: TOT		KOELN	
		Gepr: TOT		12 EIGELSTEIN	
		Nam:		AL-DECKBLATT	
		BEREICH FG		KLN	
		Siemens AG		A39922-A1041-A100-1-33	
		Blatt		06-	
1977 25	13.07.77	M06			

AL-GR-Auflistung (Blatt 01)

AL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 501 0104 130777

GRPLNR	C:GR	BAU	BENENNUNG	GR-NR/HOT	V	GN	SZ	SS	WL	F	PR	88A
100100	8ABL		GER									115
01	2ABA		GR:FEAD	1	1N	1		1	1			560
02	2ABA	0	GR:FEAD	2	1N	1		2	1			560
03	1KBA		GR:1.GW	1	1N	1						555
04	1KBA		GR:1.GW	2	1N	1						555
05	1KBA		GR:1.GW	3	1N	1						555
			FREI									135
06	1MBD		GR:4.GW	1	1N	1						515
07	1MBD		GR:4.GW	2	1N	1						515
08	1MBD		GR:4.GW	3	1N	1						515
09	1BLA		GR:TS/AS	310	1N	1					1	515
10	1WCB		GR:LW	310	1N	1	11	3	2	1		595
11	18KA		GR:TS/AS	311/312/313	1N	1					2	630
12	1HCD		GR:LW	311/312/313	1N	1	12	4	2	2		595
13	18KA		GR:TS/AS	314/315/316	1N	1					1	630
14	1HCD		GR:LW	314/315/316	1N	1	13	5	3	1		595
15	18KA		GR:TS/AS	317/318/319	1N	1					2	630
16	1HCD		GR:LW	317/318/319	1N	1	14	1	3	2		595
100199	8AAR		GER - SIGNALSEITE									115
100200	8ABL		GER									115
01	1MBD		GR:3.GW	1	1N	1						515
02	1MBD		GR:3.GW	2	1N	1						515
03	1MBD		GR:3.GW	3	1N	1						515
04	1MBD		GR:3.GW	4	1N	1						515
05	1MBD		GR:3.GW	5	1N	1						515
06	1ECB		GR:2.AS	1	1N	1						425
07	1ECB		GR:2.AS	2	1N	1						425
			FREI									10
08	1MBD		GR:4.GW	4	1N	1						515
09	1MBD		GR:4.GW	5	1N	1						515
10	1BLA		GR:TS/AS	320	1N	1					1	515
11	1WCB		GR:LW	320	1N	1	11	2	1	1		595
12	18KA		GR:TS/AS	321/322/323	1N	1					2	630
13	1HCD		GR:LW	321/322/323	1N	1	12	3	1	2		595
14	18KA		GR:TS/AS	324/325/326	1N	1					1	630
15	1HCD		GR:LW	324/325/326	1N	1	13	4	2	1		595
16	18KA		GR:TS/AS	327/328/329	1N	1					2	630
17	1HCD		GR:LW	327/328/329	1N	1	14	5	2	2		595
100299	8AAR		GER - SIGNALSEITE									115

FOLGE 04		Datum: 30.03.77		VOLLVST	
		Bearb: TOT		KOELN	
		Gepr: TOT		12 EIGELSTEIN	
		Nam:		AL-GR-AUFLISTUNG	
		BEREICH FG		KLN	
		Siemens AG		A39922-A1041-A115-1-33	
		Blatt		01+	
1977 25	13.07.77	M06			

GL-Deckblatt (Blatt 01)

GL VSTKNR VST-ART ON-NAME VST-NAME
PLANUNG 221 012 M VOLLVST KOELN EIGELSTEIN

OPD ORDZ PLNR LFA BLATT ANZ AUSG DATUM AUFG GEPR
KLN 2289 0172252 4989 001 027 0104 130777

AUFTRAGS-BEZ. BEZEICHNUNG DES BAUVORHABENS PLNR
372224-9423-2039 NEUEINRICHTUNG 0172252

RUFNUMMERNBEREICH
121000- 126999 131000- 137999

UMFANG (AE) UND FASSUNGSVERMOEGEN (BE) NACH INBETRIEBNAHME

ADR	EINRICHTUNG	BEST. AE	BEST. BE	BLATT
A	TS: EAS	5100	5100	101-107
A	TS: SAS/EAS	770	770	101-107
B116	TS TS-GR 55V	550	550	108
B191	DWUEG 55V	0	450	108
B192	DWUEGK 55V	450	450	108
	SUMME	6870	7320	
	VERAENDERUNG	+ 6870	+ 7320	

VOM BEST. AE SIND STILLGELEGTE TS (EINGESTREUTE ZAS, WSTAS) ABZUZIEHEN.

BESTAND DER EINGEBAUTEN FUNKTIONSEINHEITEN (EFE) NACH INBETRIEBNAHME

ADR	EINRICHTUNG	VERAEND	BESTAND	BLATT	NEUE PLANUNG
A	TS: EAS	+	5100	5100	101-107
A	TS: SAS/EAS	+	770	770	101-107
A	ASG	+	265	265	101-107
A	1. AS	+	290	290	101-107
A	LW	+	541	541	101-107
B116	TS TS-GR 55V	+	550	550	108
B191	DWUEG 55V	+	450	450	108
B192	DWUEGK 55V	+	450	450	108
B201	1 AS	+	32	32	108
B202	2 AS	+	32	32	108
B203	3 AS	+	32	32	108
B204	4 AS	+	32	32	108
B205	5 AS	+	32	32	108
B206	6 AS	+	32	32	108
B207	7 AS	+	32	32	108
B208	8 AS	+	32	32	108
B209	9 AS	+	32	32	108
B200	10 AS	+	32	32	108
B211	11 AS	+	32	32	108
B212	12 AS	+	32	32	108
B301	1 2. AS	+	24	24	108
B302	2 2. AS	+	23	23	108

FOLGE 04 Datum 30.03.77 VOLLVST
Beacht TOT KOELN
Cops TOT 12 EIGELSTEIN
Nomin. GL-DECKBLATT
BEREICH FG KLN

Siemens AG A39922-A1041-G100-1-33 Blatt 01+

1977 25 13.07.77 M06

Titel Zerst. Mitteilung Datum Name

GL-Deckblatt (Blatt 02)

GL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 002 0104 130777

ADR	EINRICHTUNG	VERAEND	BESTAND	BLATT	NEUE PLANUNG
B303	3 2. AS	+	24	24	108
B421	MD-ANS 1 40-55V	+	38	38	109
B422	MD-ANS 2 40-55V	+	38	38	109
B423	MD-ANS 3 40-55V	+	8	8	109
B441	MD-A	+	2	2	109
B442	MD-B	+	2	2	109
B511	FEAD TS 55V	+	99	99	109
B513	FEAD AS 55V	+	4	4	109
B514	FEAD SCHW55V	+	1	1	109
C101	1. GW	+	720	720	110
C201	2. GW	+	504	504	111
C303	3. GW	+	306	306	112
C304	3. GW	+	128	128	113
C306	3. GW	+	506	506	114
C431	4. GW	+	50	50	115
C432	4. GW	+	50	50	115
C433	4. GW	+	50	50	116
C434	4. GW	+	50	50	116
C435	4. GW	+	50	50	117
C436	4. GW	+	40	40	117
C437	4. GW	+	19	19	118
C461	4. GW	+	96	96	119
C462	4. GW	+	96	96	120
C463	4. GW	+	96	96	121
C464	4. GW	+	96	96	122
C465	4. GW	+	96	96	123
C466	4. GW	+	96	96	124
D913	PRGW	+	5	5	125

BESTAND DER UEBERTRAGUNGEN (UE) NACH INBETRIEBNAHME

EINRICHTUNG	VERAEND	BESTAND	BESCH	NEUE PLANUNG
ANUE	+	1	1	1
DWUEG	+	450	450	400
DWUEGK	+	450	450	414

FOLGE 04 Datum 30.03.77 VOLLVST
Beacht TOT KOELN
Cops TOT 12 EIGELSTEIN
Nomin. GL-DECKBLATT
BEREICH FG KLN

Siemens AG A39922-A1041-G100-1-33 Blatt 02-

1977 25 13.07.77 M06

Titel Zerst. Mitteilung Datum Name

GL (Blatt 04)

GL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 104 0104 130777

ADR	RFNR	BE-ART	TS	ASG	1.AS	GR	S55	BDSZ	GRP	LW	GR	S55	BDSZ
A	1310--	S24	110	16	5	-	V	C74	1	19	-	V	C84
	1--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	2--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	3--	E8	100	3	5	-	V	C72	1	8	-	V	C82
	4--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	5--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	6--	E8	100	3	5	-	V	C72	1	8	-	V	C82
	7--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	8--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	9--	E8	100	3	5	-	V	C72	1	8	-	V	C82
A	1320--	S24	110	16	5	-	V	C74	1	19	-	V	C84
	1--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	2--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	3--	E8	100	3	5	-	V	C72	1	8	-	V	C82
	4--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	5--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	6--	E8	100	3	5	-	V	C72	1	8	-	V	C82
	7--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	8--	E8	100	3	5		V	C72	1	8		V	C82
	9--	E8	100	3	5	-	V	C72	1	8	-	V	C82

FOLGE 04

Datum

30.03.77

VOLLVST

KOELN

12 EIGELSTEIN

GL

BEREICH FG

KLN

Siemens AG

A39922-A1041-G101-1-33

Blatt

04+

1977 25

13.07.77

M06

Siemens AG

A39922-A1041-G101-1-33

Blatt

04+

GL (Blatt 08)

GL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 108 0104 130777

TLN=ANSCHALTEEINRICHTUNGEN OHNE RUFNUMMERNBINDUNG

ADR	BENENNUNG	BEZ	M	GR-NR	EPL/GR	GR	EFE	BDSZ	EPL	MR/ES
B116	TS TS-GR	55V		1-	3	250	3	550	750	550
B151	DMUEG	55V		1-	9	50	9	450	450	
B152	DMUEGK	55V		11-	19	50	9	450	450	450

ERFORDERLICHE HR UND ES

SUMME 1000

AS FUER CHAS,GSAS UND MUENZ

ADR	GRP	STUFE	BEZ	M	GR-NR	EPL/GR	GR	EFE	BDSZ	EPL	ES
B201	1	AS	55V		1-	2	24	2	32	48	110
B202	2	AS	55V		3-	4	24	2	32	48	110
B203	3	AS	55V		5-	6	24	2	32	48	110
B204	4	AS	55V		7-	8	24	2	32	48	110
B205	5	AS	55V		9-	10	24	2	32	48	110
B206	6	AS	55V		11-	12	24	2	32	48	110
B207	7	AS	55V		13-	14	24	2	32	48	110
B208	8	AS	55V		15-	16	24	2	32	48	110
B209	9	AS	55V		17-	18	24	2	32	48	110
B200	10	AS	55V		19-	20	24	2	32	48	110
B211	11	AS	55V		21-	22	24	2	32	48	110
B212	12	AS	55V		23-	24	24	2	32	48	110

SUMME

384

VERFUEGBARE HR UND ES

SUMME 1830

2.AS GRUPPEN

ADR	GRP	STUFE	BEZ	M	GR-NR	EPL/GR	GR	EFE	BDSZ	EPL	1.AS
B301	1	2.AS	55V	7093	1	24	1	24		24	100
B302	2	2.AS	55V	7093	2	24	1	24		24	100
B303	3	2.AS	55V	7093	3	24	1	24		24	90

SUMME

71

FOLGE 04

Datum

30.03.77

VOLLVST

KOELN

12 EIGELSTEIN

GL

BEREICH FG

KLN

Siemens AG

A39922-A1041-G101-1-33

Blatt

08+

1977 25

13.07.77

M06

Siemens AG

A39922-A1041-G101-1-33

Blatt

08+

GL (Blatt 09)

GL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 109 0104 130777

BESONDERE ANSCHALTEEINRICHTUNGEN HD

ADR	BENENNUNG	BEZ	M	GR-NR	EPL/GR	GR	EFE	BDSZ	EPL	SEM
B421	HD-ANS 1	40-55V	701	1	< 1	38				
B422	HD-ANS 2	40-55V	701	1	< 1	38				
B423	HD-ANS 3	40-55V	701	1	88	< 1	8		88	
B441	HD-A)	ZDR-GW		1	< 1	2				
B442	HD-B)	ZDR-GW		1	4	< 1	2		4	

B441 A)U,B)ANSCHALTUNG AN HDUE NACH GW AN FREIE GS SIEHE RV

BESONDERE ANSCHALTEEINRICHTUNGEN FEAD

ADR	BUENDEL	AUF	BD	K Z	BDSZ	URSPRUNG	LTG	UE-ART
B511	FEAD TS		1		HVT		99	99STECKBAR

ADR	BENENNUNG	BEZ	M	GR-NR	EPL/GR	GR	EFE	BDSZ	EPL	ZIEL
B511	FEAD TS	55V		1	99	< 1	99		99	B513
B513	FEAD AS	55V		1	4	< 1	4		4	=21
B514	FEAD SCHW	55V		1	1	< 1	1		1	R....

Copying of this document and giving it in others and the use of its contents for other than the intended purpose are prohibited. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Wiedergabe ohne Genehmigung dieser Unterlage ist untersagt. Die Weitergabe oder die Benutzung der Inhalte dieser Unterlage ist untersagt. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Siemens agrees to publish this document as a technical document and to make it available to the public. The use of this document for other than the intended purpose is prohibited. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

FOLGE 04		Datum	30.03.77	VOLLVST	
		Beauf.	TOT	KOELN	
		Gepr.	TOT	12 EIGELSTEIN	
		Norm.	GL		
		BEREICH FG	KLN		
Siemens AG		A39922-A1041-G101-1-33		Blatt 09+	
1977 25	13.07.77	M06			
TR	Zust.	Mittelung	Datum	Name	

GL (Blatt 10)

GL VSTKNR OPD PLNR BLATT AUSG DATUM AUFG
PLANUNG 221 012 M KLN 0172252 110 0104 130777

ADR	BUENDEL	AUF	BD	K Z	BDSZ	URSPRUNG	LTG	UE-ART
C101	1.GW		1		C75	A 12	ASG	265 265
			2			B200		32 32
			3			B201		32 32
			4			B202		32 32
			5			B203		32 32
			6			B204		32 32
			7			B205		32 32
			8			B206		32 32
			9			B207		32 32
			10			B208		32 32
			11			B209		32 32
			12			B211		32 32
			13			B212		32 32
			14			B301		24 24
			15			B302		23 23
			16			B303		24 24

ADR	STUFE	EEZ	M	GR-NR	EPL/GR	GR	EFE	BESCH	RES	EPL
C101	1.GW	55V	011	1- 14	24	14				
				33- 48	24	16	720	720	0	720

GS	K	AUS	VC	ES	HGS	AUSG	M	LTG	UE-ART	BDSZ	ZIEL	Z
1	10	300		2		300	111	106	106		C201	
2	10	300		12		300	112	75	75		2	0
3	10	300		22		300	113	44	44		3	0
4	10	300		32		300	114	58	58		4	0
5	10	300		42		300	115	60	60		5	0
6	10	300		52		300	116	32	32		6	0
7	10	300		62		300	117	60	60		7	0
8	10	300		72		300	118	58	58		8	0
9	10	300		82		300	119	69	69		9	F 0
0	19	570		92		570	110	185	185		221	F22 0

C101 GSD:MIT STDR,SIGN,65 UEBER DIREKTE SIGNALADERN

FOLGE 04		Datum	30.03.77	VOLLVST	
		Beauf.	TOT	KOELN	
		Gepr.	TOT	12 EIGELSTEIN	
		Norm.	GL		
		BEREICH FG	KLN		
Siemens AG		A39922-A1041-G101-1-33		Blatt 10+	
1977 25	13.07.77	M06			
TR	Zust.	Mittelung	Datum	Name	

[illegible]

Fig. 9504 (TA 3/3) 1.76 Mat.-Nr. 00426536

[illegible]

Fg 9504 (TA 3/3) 1.75 Mat.-Nr. 00426535

ZUBRINGER 3 GW

32	33	34	35	36	37														
GS	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN
ES	1	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG
	1	32	2	33	3	34	4	35	5	36	6	37							
	2	35	11	36	12	37	7	32	8	33	9	34							
	3	18	37	13	37	13	32	17	34	14	35	18	36						
	4		36																
	5	19	32	21	33	23	34	20	35	22	34	24	35						
	6		34																
	7	27	33	29	34	26	35	28	36	30	32	25	32						
	8		35																
	9		37																
	10		36																

ABNEHMER: DWUEG, DWUEGK-G-LTGN 1-10 GK-LTGN 11-30
ZIEL: 141 TLN, NR

Q = $\frac{60}{10+20}$
K= 10
G= 6
N= 30

ENTWICKELT AUS -M66-

Datum				12				ML	
Bearb.	Gepr.	Norm.	Berechtigt	VOLLST.	KOELN	3. GW-DWUEG	DWUEGK		
				GS1					
				Siemens AG					
				A 39922-A1041-M341-1-33					
				Blatt 1					
Ausg.	Mitallung	TOT	150777	Datum	Blatt				

Fg 9504 (TA 3/3) 1.76 Mat.-Nr. 00426536

ZUBRINGER 3 GW

32	33	34	35	36	37						
GS		ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN
1	GR	LTG	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG	GR	LTG
ES	1	32	1"	32	2"	34	3"	35	4"	37	6"
2			7"		8"		9"		10"		12"
3			13"		15"		17"		14"		18"
4			15"		17"		14"		16"		18"
5			19"		21"		23"		20"		24"
6			22"		24"		26"		23"		27"
7			25"		27"		29"		26"		30"
8			28"		30"		32"		29"		33"
9			31"		33"		35"		32"		36"
10			34"		36"		38"		35"		39"

ABNEHMER: DWUEG, DWUEGK G-LTGN 1-10 GK-LTGN 11-30
ZIEL: 141 TLN, NR

ENTWICKELT AUS -M66-

				12				MT
				VOLLST KOELN 3. GW-DWUEG, DWUEGK GS1				Blatt
				A 39922-A1041-M341-1-33				2
				Siemens AG				
				TCT				
				150777				

Fg 9504 (TA 3/3) 1 76 Mat.-Nr. 00426536

[illegible]

F0 9504 (TA 3/3) 1.76 Mal.-Nr. 00426536

ZUBRINGER: 3 GW

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GS	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB	ABN	ZUB
ES	GR	GRWL	GR	GRWL	GR	GRWL	GR	GRWL	GR	GRWL	GR	GRWL	GR

62	1	18.12"	2	18.13"	3	18.11"	4	18.14"	5	18.10"	6	18.15"	7	18.9"	8	18.16"	9	18.8"	10	18.17"
63		18.13		18.10		18.15		18.9		18.16		18.8		18.17		18.7		18.18		18.6
64		18.14		18.11		18.14		18.10		18.15		18.9		18.16		18.8		18.17		18.7
65		18.15		18.12		18.13		18.11		18.14		18.10		18.15		18.9		18.8		18.7
66		18.16		18.13		18.14		18.12		18.15		18.11		18.16		18.10		18.17		18.8
67		18.17		18.14		18.15		18.13		18.16		18.12		18.17		18.11		18.18		18.9
68		18.18		18.15		18.16		18.14		18.17		18.13		18.18		18.12		18.19		19.0
69		18.19		18.16		18.17		18.15		18.18		18.14		18.19		18.13		18.20		19.1
70		18.20		18.17		18.18		18.16		18.19		18.15		18.20		18.14		18.21		19.2
71		18.21		18.18		18.19		18.17		18.20		18.16		18.21		18.15		18.22		19.3
72	11	18.7"	12	18.18"	13	18.6"		18.5		18.14		18.10		18.4		18.4		18.3		18.3
63		18.12		18.13		18.11		18.16		18.15		18.9		18.17		18.8		18.18		18.7
64		18.13		18.14		18.12		18.17		18.16		18.10		18.18		18.15		18.19		18.8
65		18.14		18.15		18.13		18.18		18.17		18.11		18.19		18.16		18.20		18.9
66		18.15		18.16		18.14		18.19		18.18		18.12		18.20		18.17		18.21		19.0
67		18.16		18.17		18.15		18.20		18.19		18.13		18.21		18.18		18.22		19.1
68		18.17		18.18		18.16		18.21		18.20		18.14		18.22		18.19		18.23		19.2
69		18.18		18.19		18.17		18.22		18.21		18.15		18.23		18.20		18.24		19.3
70		18.19		18.20		18.18		18.23		18.22		18.16		18.24		18.21		18.25		19.4
71		18.20		18.21		18.19		18.24		18.23		18.17		18.25		18.22		18.26		19.5

ABNEHMER: 4 GW WAEHLER: 3-21


GR: 18

ENTWICKELT AUS -M67-

130 O 19 K= G= N= 10 13 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	130 O 19	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------


FQ 9504 (TA 3/3) 1.76 Mat.-Nr. 00426536

	c	b	a	
+	-	-	W	10
o	-	-	b	9
c	-	-	f	8
PLUG	-	-	*	7
*	-	-	*	6
Factor	-	-	*	5
WLY:	-	-	*	4
UB	-	-	*	3
b	-	-	*	2
16447	-	-	*	1




Wert: Punkte P1-P5 sind
Prüfpunkte und werden im
Gestellrtn nicht weitergeführt

Auf die Bauteileseite gesehen!



OLU mit RM14-Kern: Lötstiftangabe ohne Klammer
OLU mit X35-Kern: Lötstiftangabe in Klammer



X) Lötgen können auch vertauscht eingelötet werden

Bei Bedarf kann die Verdrahtung mit offener Kabelform ausgeführt werden. Es entfällt dann der obere, waagrechte Teilstamm. Die Reihenfolge der Anschlußstellen einer Leitung bzw. die Anzahl der Drähte an einer Lötstelle dürfen dabei nicht geändert werden.

Zeichnungs-
Bestell-Nr.

5004/43

1. GW 55v1

134 340 2 Ms 1

[illegible]

Gestellrahmenkarte AS-Hunderte

VST-KENN-NR. 211 Ø 20M		GRPL-NR. 210205			
		AS		HDT-Gruppe 20-22	
FTZ 536 Sz 1761 Bl. 1 A.6 FTZ 536 Sz 1760 Bl. 2 A. 3 FTZ 536 Ms 1761 Bl. 1 A. 11 FTZ 536 Ms 1761 Bl. 2 A. 11 FTZ 536 Sz 1732 A. 2 A FTZ 536 Sz 1720 A. 2 FTZ 536 Sz 1721 A. 2 FTZ 536 Sz 1762 A. 2					
V	F-NR	1. GW GRPL- u. F-Nr.		GRPL-NR	2. AS GS, ES
ASG	1	210301	10	+	
	2		11		
	3		12		
20.	4			210201	1,1
	5				3,1
1.AS	6				5,1
	7				7,1
	8				9,1
ASG	9	210301	13		
	10		14		
	11				
21.	12			210201	1,2
	13				3,2
1.AS	14	=			5,2
	15				7,2
	16				9,2
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
HR	v. 1/2 GASUE 20. HDT		21. HDT		HDT
2	21010302		21010307		
3	21010303		21010308		
4	21010304		21010309		
5	21010305		21010310		
6					

Gestellrahmenkarte 2.AS (Vorder- und Rückseite)

F-NR	V	zum 1. GW		VST-KENN-NR 211 Ø 20 M	GRPL-NR 210201	F-FRN 1-24
1					Art 2.AS Rahmen 1	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

FTZ 536 Sz 1764 A.6				FTZ 536 Sz 1730 A.4			
FTZ 536 Ms 1764 Bl.3 A.9				FTZ 536 Sz 1765 A.1			
FTZ 536 Sz 1720 A.2							

R				R			
GS	ES	VST	LTG	GS	ES	VST	LTG
	HR	GRPL-u. F-NR			HR	GRPL-u. F-NR	
		PRS					
1	1	1.AS	2102054	6	1		
	2		21020512		2		
	3				3		
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	8				8		
	9				9		
	10				10		
	HR				HR		
2	1			7	1	1.AS	210205 7
	2				2		21020515
	3				3		
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	8				8		
	9				9		
	10				10		
	HR				HR		
3	1	1.AS	2102055	8	1		
	2		21020513		2		
	3				3		
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	8				8		
	9				9		
	10				10		
	HR				HR		
4	1			9	1	1.AS	210205 8
	2				2		21020516
	3				3		
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	8				8		
	9				9		
	10				10		
	HR				HR		
5	1	1.AS	2102056	0	1		
	2		= 21020514		2		
	3				3		
	4				4		
	5				5		
	6				6		
	7				7		
	8				8		
	9				9		
	10				10		

Gestellrahmenkarte 1. GW (Vorder- und Rückseite)

VST-KENN-NR	GRPL-NR	F-NRN
211 Ø 20 M	210301	1-24
OVST 20	Art 1. GW Rahmen 1	
FTZ 536 Sz 1805 A.4 FTZ 536 Ms 1805 Bl. 2 A.4 FTZ 536 Sz 1806 A.1		
V	V	
GS ES	GS ES	
1	57	
2	58	
3	59	
4	60	
5	61	
6	62	HD
7	63	HD
8	64	
9	65	
10	66	
11	67	
12	68	
13	69	
14	70	
15	71	
16	72	HD
17	73	HD
18	74	
19	75	
20	76	
21	77	
22	78	
23	79	
24	80	
25	81	
26	82	BZKVST 20/1
27	83	2
28	84	
29	85	
30	86	
31	87	
32	88	
33	89	
34	90	
35	91	
36	92	ZVST 20/1
37	93	2
38	94	
39	95	
40	96	
41	97	
42	98	
43	99	
44	100	
45	101	
46	102	
47	103	
48	104	
49	105	
50	106	
51	107	
52	108	
53	109	
54	110	
55	111	

F-NR	R	GRPL-u.F-NR.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	2.AS	210201 10
9	2.AS	210201 11
10	ASG	210205 1
11	ASG	210205 2
12	ASG	210205 3
13	ASG	210205 9
14	ASG	210205 10
15	2.AS	210201 12 =
16	2.AS	210201 13
17	2.AS	210201 14
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Gestellrahmenkarte 2. GW (Vorder- und Rückseite)

VST-KENN-NR	GRPL-NR	F-NRN	F-NR	R v. 1.GW 652 v. OGW	ES
211 Ø 20 M	210203	1-24			
	Art 2. GW Rahmen 1				
FTZ 536 Sz 1825 A.7 FTZ 536 Ms 1825 Bl. 2 A.7 FTZ 536 Sz 1826 A.2					
V	V				
GS ES	GS ES				
1	57				
2	58				
3	59				
4	60				
5	61				
6	62	HD			
7	63	HD			
8	64				
9	65				
10	66				
11	67				
12	68				
13	69				
14	70				
15	71				
16	72	HD			
17	73	HD			
18	74				
19	75				
20	76				
21	77				
22	78				
23	79				
24	80				
25	81				
26	82	HD			
27	83	HD			
28	84				
29	85				
30	86				
31	87				
32	88				
33	89				
34	90				
35	91				
36	92	LW 210206 7			
37	93	210206 6			
38	94	210206 5			
39	95	210206 4			
40	96	210206 3			
41	97	210206 2			
42	98	210206 1			
43	99				
44	100				
45	101	210206 8			
46	102				
47	103				
48	104				
49	105				
50	106				
51	107				
52	108				
53	109				
54	110				
55	111				

Gestellrahmenkarte LW, 20. Hundert (Vorder- und Rückseite)

VST-KENN-NR	GRPL-NR	F-NRN
211 20 M	210206	1-8
	Art	
	LW	20. HDT

FTZ 536 Sz 1845 A.8
FTZ 536 Ms 1845 Bl.3/4

V	VST	LTG	V	VST	LTG
GS	ES	GRPL-u. F-NR	GS	ES	GRPL-u. F-NR
1	HR		6	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
2	HR		7	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
3	HR		8	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
4	HR		9	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
5	HR		0	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	

F-NR	R	v. 2.GW	GS	O
	GRPL-NR		ES	
1	210203	98		
2	210203	97		
3	210203	96		
4	210203	95		
5	210203	94		
6	210203	93		
7	210203	92		
8	210203	101		


Gestellrahmenkarte LW, 21. Hundert (Vorder- und Rückseite)

VST-KENN-NR	GRPL-NR	F-NRN
211 20 M	210206	9-16
	Art	
	LW	21. HDT

FTZ 536 Sz 1845 A.8
FTZ 536 Ms 1845 Bl.3/4

V	VST	LTG	V	VST	LTG
GS	ES	GRPL-u. F-NR	GS	ES	GRPL-u. F-NR
1	HR		6	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
2	HR		7	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
3	HR		8	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
4	HR		9	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	
5	HR		0	HR	
	1			1	
	2			2	
	3			3	
	4			4	
	5			5	
	6			6	
	7			7	
	8			8	
	9			9	
	10			10	

F-NR	R	v. 2.GW	GS	1
	GRPL-NR		ES	
9	210203	10		
10	210203	1		
11	210203	2		
12	210203	3		
13	210203	4		
14	210203	5		
15	210203	6		
16				












DBP 1962
FTZ IB

Fernwählsystem 62
Gruppierung in KVStW und HVStW

(Reihe 36.02)
Bild 13

Tabelle der Schaltkennzeichen: Impulskennzeichen 50 (IKZ 50)







Schalt- aufgabe	Schaltkennzeichen (die Zahlen sind Zeitangaben in ms)		Sendendes Schaltglied	Empfangen- des Schaltglied
	Gleichstromzeichen in der VSt	Wechsel- stromzeichen auf den Fern- leitungen		
	Orts- verkehr	Fern- verkehr		
Belegung	Schleifen- schluß a/b		Fernsprech- apparat	I. VW ¹⁾ (TS)
Dauer- zeichen	 -c		I. VW (TS)	I. GW (AS)
	 +c		GW (AS od. GW)	GW bis LW oder Ue-g
		 +c	Ue-k	OGW bis LW
Belegungs- zeichen		 35 ... 145 Impuls auf a-/b-Ader	Ue-g	Ue-k
Nummern- wahl (Wähl- zeichen) Impuls-/ Pausen- Verhältnis: 1,6 : 1 Ablauf- geschwindig- keit für 10 Impulse u. 10 Pausen: 1000 ± 100 ms	I: 52 ... 71 		Nummern- schalter	I. GW
	P: 32 ... 46 Schleifen- impulse a/b 		I. GW	II... V. GW bis LW
			I. GW Ue-k	Ue-g OGW bis LW
			Ue-g	Ue-k
Fernkenn- zeichen		 -b z)	Ue-k oder Fernplatz	OGW bis LW
Wahlende- erde		 +b Während der Einerwahl ³⁾	LW	OGW bis letzte Ue-k

¹⁾ Eingeklammerte Schaltgliederbezeichnungen gelten für Ortswählsysteme mit EMD-Wählern.

²⁾ Von 5 ... 20 ms nach Beginn des 1. Wahlimpulses bis Beginn des 2. Wahlimpulses angeschaltet.

³⁾ Von ≤ 50 ms nach Beginn des 1. Wahlimpulses bis 83 ... 175 ms nach Ende des letzten Wahlimpulses angeschaltet.

Tabelle der IKZ 50

Schalt-aufgabe	Schaltkennzeichen (die Zahlen sind Zeitangaben in ms)		Sendendes Schaltglied	Empfangen-des Schaltglied
	Gleichstromzeichen in der VSt	Wechselstromzeichen auf den Fernleitungen		
	Orts-verkehr	Fern-verkehr		
Wahlende-zeichen			85 ... 230  Impuls auf a-/b-Ader	letzte Ue-k von Ue-g bis ZIG/KRg
Beginn-zeichen			LW	V. ... I. GW
			OFLW	OGW bis Ue-k
		60 ... 180  Impuls auf a-/b-Ader	letzte Ue-k	von Ue-g bis ZIG
Gesprächs-zustand			LW OFLW	über alle GW bis I. GW
			LW OFLW	über alle GW bis OGW, Ue-k und ZIG
Flacker-schluß-zeichen			LW OFLW	über alle GW bis I. GW (keine Auswertung)
			LW OFLW	über alle GW bis OGW, Ue-k und ZIG
		 Impulse auf a-/b-Ader	letzte Ue-k	von Ue-g bis ZIG

1) Impuls: 100 ... 210, Pause: 400 ... 550.

2) bei IKZ 50v wie Ortsverkehr.

Tabelle der IKZ 50












Schalt-aufgabe	Schaltkennzeichen (die Zahlen sind Zeitangaben in ms)		Sendendes Schaltglied	Empfangen-des Schaltglied
	Gleichstromzeichen in der VSt	Wechselstromzeichen auf den Fernleitungen		
	Orts-verkehr	Fern-verkehr		
Auslösen	Auftrennen Schleifen-schluß a/b		Fernsprech-apparat	I. GW
	Auftrennen der c-Ader	Auftrennen der c-Ader	Zwischen allen übrigen Schaltgliedern	
Auslöse-zeichen		240 ... 1600  Impuls auf a-/b-Ader	Ue-g	Ue-k
Besetzt-zeichen	(über c-Ader keine Bele-gung des angewähl-ten Schalt-gliedes)		GW/ LW/OFLW	alle GW bis I. VW (TS); keine Auswertung
	Besetzt-zeichen als Gassen-oder Teilnehmer-besetzt-zeichen		GW/ LW/OFLW	letzte Ue-k bis ZIG
Aufschalte-zeichen		60  1 Impuls	Fernplatz oder Prüf-platz, Ue-g	Ue-k bis LW/OFLW
		60  1 Impuls	Prüfgerät Ue-g	Ue-k bis LW/OFLW
		40 	Ue-g	Ue-k

Tabelle der IKZ 50

Schalt-aufgabe	Schaltkennzeichen (die Zahlen sind Zeitangaben in ms)		Sendendes Schaltglied	Empfangen-des Schaltglied	
	Gleichstromzeichen in der VSt	Wechselstromzeichen auf den Fern-leitungen			
	Orts-verkehr	Fern-verkehr			
Schrank-herbeiruf (mehrmals Wahl Ziffer 0)		 60 60 40 40 40 Schleifen-impulse a/b	 60 60 40 40 40 Impulse auf a-/b-Ader	Fernsprech-apparat, LW/OFLW	letzte Ue-k bis Fernplatz
Fern-sperrung		 +c (c-Ader des Tln-Anschlusses)			I. VW (TS) oder OFLW
Gebühren-erfassung (Zählung)	 1) +c bzw. +z			I. GW	Gebühren-zähler
	 -b am Ende des Gesprächs			LW/OFLW	I. GW
		 140 ± 30 -b (Zählim-pulse wäh-rend des Gesprächs)		ZIG ²⁾ über Ue-g	Ue-k bis I. GW
			 140 ± 30 Impulse auf a-/b-Ader	UeZ-k	UeZ-g

1) Zählzeichen in Ortsverbindungen: S 55 und S 55v ≥ 60 ms; HDW-Systeme: 140 ... 240 ms.
2) Zählzeichen in SWFD-Verbindungen (Inland): 140 ± 30 ms; Zählzeichen in SWFD-Verbindungen (Ausland): 120 ± 20 ms.

Zusammenstellung der in rechnergefertigten Aufbauunterlagen verwendeten Begriffe und ihre Abkürzungen

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung bzw. Anwendung
ABM	Abmessung	z. B. in AL
ADR	Adresse	Die aus max. 9 Schreibstellen (Kennbuchstabe + 8 Ziffern) gebildete Adressierung hat Bedeutung für den Ablauf des Rechnerprogramms, für Planung und Betrieb sowie bei Ursprungs- und Zielangaben von Internbündeln.
AL	Aufstellungsliste	
ANZ	Anzahl der Blätter einer Unterlage	
ASB	Anschlußbereich	einer OVSt
AUFG	Aufgestellt	Anzahl der aufgestellten Einrichtungen
AUS	Ausgänge bei Wahlstufen	Anzahl der Ausgänge (z. B. in einem GS)
AUSG	Anzahl der Gesamtausgänge oder Ausgabe der Unterlage	Gesamtzahl der Ausgänge einer Wahlstufe
BBR	Baubreite	z. B. in AL
BD	Bündel (Zusammenfassung aller Leitungen, die von einer Wahlstufe in eine Verkehrsrichtung führen)	Bei OVSt lfd. Nr. der Bündel in aufsteigender Folge der Hundertergruppen. Unterschiedliche RNRn-Stellenzahl; Beginn mit niedrigster Stellenzahl; Reservebündel (Anzahl freier Wähler): BD = 999
BDSZ	Bündelschlüsselzahl	Kurzbezeichnung für die Leitungsbündel im Orts- und Ferndienst
BE-Art	Art der Beschaltungseinheit	z. B. TS für EAS bzw. GAS
BESCH	beschaltete Anzahl	der Einrichtungen bzw. Leitungen
BEZ	Bezeichnung oder Systemkennzeichnung	
BR	Bedienungsrechnung	nur bei EWSO-1-OVSt
BUENDEL AUF	Zubringerbündel (z. B. 1. GW)	Angabe der Wahlstufe, die von den Eingangsbündeln erreicht wird

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung bzw. Anwendung
C: D	Code für Durchführung	z. B. in AL
C: GR	Code für Gestellrahmen	z. B. in AL
EFE	Eingebaute Funktionseinheiten	Für die WstE 53a oder 53b besteht künftig eine Funktionseinheit aus 3 Ue, d. h., es werden nicht – wie bisher – 15 WstUe, sondern 5 WstUe je GR angegeben. Damit besteht gegenüber anderen WstE (z. B. 63a) kein Unterschied in der Zählweise mehr. z. B. in EBL
EG	Eingangsgruppe, die Summe der ETG ergibt die EG: $EG = \sum ETG$ Bei vollbestückten GR ist $EG = 2 \times$ Anzahl GR	
EPL	Einbauplätze	vorhandene Anzahl aus $EPL/GR \times GR$
EPL/GR	Einbauplätze pro Gestellrahmen	
ERDG	Erdgeschoß	z. B. in AL
ERF. HR/ES	erforderliche Hauptrast und/oder Einzelschritte	im Vielfach von EMD-Wähler-Gestellrahmen
ETG	Eingangsteilgruppe = halber vollbestückter $GR \frac{(GR)}{2}$	z. B. in EBL
FZ	Freizahl, gibt an, wieviele freie Wählerplätze in der EBL zum Zeitpunkt ihrer Neubeschaltung (Erweiterung) vorhanden sind.	z. B. in EBL
GEPR	geprüft	
GEW	Gewicht	z. B. in AL
GRH GRP	Gestellreihe Gruppe	z. B. in AL z. B. in AL
GRPLNR	Gestellrahmenplatznummer	z. B. in AL
HDT	Hundertergruppe	
HGS	Hilfsgruppenschritt	auch für Hilfshöhenschritt (HHS) bei HDW-VSt

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung bzw. Anwendung
HVT	Hauptverteiler	
K	Erreichbarkeit	Bei voller Erreichbarkeit der Bündel wird nichts eingetragen ($K = N$).
KG	Kellergeschoß	bzw. Kilogramm, z. B. in AL
LFA	Lieferfirma	Kennziffern einer Aufbauirma
L: GRH	Länge Gestellreihe	z. B. in AL
LTG	Leitungen	Anzahl auf Ende des Planungszeitraumes bezogen oder auf die schaltbare Anzahl für die Mischungen
M	Mischungsunterlage	Lagenummer für die Numerierung der Mischungsunterlage oder FTZ-Nr. der Regelmischungspläne
MM	Millimeter	z. B. in AL
NI	Niveauezahl; aus der Anzahl der Abnehmerleitungen eines Bündels (N) dividiert durch die Anzahl der EG ergibt sich die NI des Bündels: $NI = \frac{N}{EG}$	z. B. in EBL
OG	Obergeschoß	z. B. in AL
ORDZ	Ordnungszahl	Kennziffern einer OPD oder eines Amtes
PLNR	Planungsnummer	PLNR z. B. eines Bauvorhabens
QMM	Quadratmillimeter	z. B. in AL
RES	Reserve an Einbaueinheiten	z. B. in GL, EBL und AL
RFNR	Rufnummer = Hundertergruppe	z. B. in GL
RKX	(bzw. RKY, RKZ) Raumkoordinate X, Y, Z	z. B. in AL
SF	Schaltfeld	z. B. in AL
SLTG	Steigeleitung	z. B. in AL
TSD	Tausendergruppe	
UE-ART	Art der Übertragungen	Abkürzung für Ue nach Beilage der Richtlinie 1 R 38 – 1

Abkürzung	Bezeichnung	Erläuterung bzw. Anwendung
VC	Verkabelungscode	Kennbuchstaben für Ausführungsart der Vielfachverkabelung z. B. Grundverkabelung oder halbierte, gedrittete, geviertelte bzw. teilweise unterschiedliche Aufteilung; starre Parallelschaltung am Gestellrahmen oder parallelgeschaltet am ZVT
VERAEND	Veränderung gegenüber dem letzten Stand	Anzahl der neu hinzukommenden vermittlungstechnischen Einrichtungen
VIELF	Vielfach	
VLTG	Verteilerleitung	z. B. in AL
V-RAUM	Vermittlungsraum	z. B. in AL
VSB	Vermittlungsstellen-datenbibliothek	z. B. in AL
VST-ART	Art der Vermittlungsstelle	z. B. VollVSt, TeilVSt, GrVSt
VSTKNR	Vermittlungsstellen-Kenn-Nummer	siehe 1 R 38 – 1 Abschn. 5.3 Ursprungs- und Zielangaben für Leitungsbündel
VT-RAUM	Verteilterraum	z. B. in AL
W 101	Wanddurchführung Nr. 101	z. B. in AL
Z	Zählfolge	Für Leitungsnummerierung: 1 für ungerade, 2 für gerade Ordnungsnummern und kein Eintrag, wenn fortlaufende Leitungsnummerierung
ZLTG	Zweigverbraucher-leitung	z. B. in AL
ZVT	Zwischenverteiler	

